

Appendice

Sistemi di chiusura con codice di progettazione E o F

Quale sistema di chiusura viene designato un insieme di cilindri eseguito secondo un piano ben definito riferito a un oggetto specifico.

Il sistema di chiusura con il **Codice E** adempie i criteri seguenti:

Chiavi: Le chiavi - ad eccezione di quella passe-partout generale **oppure** di gruppo - possono azionare unicamente una chiusura centrale, una chiusura centrale di gruppo e una chiusura singola.

Cilindri: I cilindri - ad eccezione di quello principale e di quello centrale di gruppo - non possono essere azionati da più di due chiavi diverse.

Tutte le altre varianti fanno parte del **Codice F**. Gli esempi seguenti illustrano questa regola:

Esempio 1 per codice E

Esempio 2 per codice E

Esempio 3 per codice E

Esempio 4 per codice E

Esempio 5 per codice F

Esempio 6 per codice F

Esempio 7 per codice F

Esempio 1 - Codice E:

Sistema semplice con chiave passe-partout

Cilindri		1	2	3	4	5
Chiavi	0	X	X	X	X	X
	1	X				
	2		X			
	3			X		
	4				X	
	5					X

Esempio 2 - Codice E:

Sistema semplice con chiusura centrale

Cilindri		1	2	3	4	5	6
Chiavi	1	X	X				
	2	X		X			
	3	X			X		
	4	X				X	
	5	X					X

Esempio 3 - Codice E:

Sistema semplice con chiave passe-partout e chiusura centrale

Cilindri		1	2	3	4	5	6
Chiavi	0	X	X	X	X	X	X
	1	X	X				
	2	X		X			
	3	X			X		
	4	X				X	
	5	X					X

Esempio 4 - Codice E:

Sistema semplice con gruppi di chiavi passe-partout e chiusura centrale

Cilindri		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chiavi	1	X	X	X	X	X				
	2	X	X	X						
	3	X	X		X					
	4	X	X			X				
	5	X					X	X	X	X
	6	X					X	X		
	7	X					X		X	
	8	X					X			X

Esempio 5 - Codice F:

Sistema con chiave passe-partout Chiavi generale

Cilindri		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X				X			
	2	X	X	X						
	3	X	X		X					
	4	X	X			X				
	5	X					X	X		
	6	X					X		X	
	7	X					X			X

Esempio 6 - Codice F:

Sistema a struttura mista

Cilindri		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chiavi	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X	X	X	X				
	2	X	X	X						
	3	X	X		X					
	4	X	X			X				
	5	X					X	X	X	X
	6	X					X	X		
	7	X					X		X	
	8	X					X			X

Esempio 7 - Codice F:

Sistema a struttura mista

Cilindri		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chiavi	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	X	X				X			
	2	X	X	X	X	X				
	3	X	X	X						
	4	X	X		X					
	5	X	X			X				
	6	X					X	X	X	X
	7	X					X	X		
	8	X					X		X	
	9	X					X			X